

Producent	System	C65		Fjern-program. mulig	Hand-Over		Tilmeldings-procedure	Kommentarer
		Kompatibel	Standard Pin Kode		Base 2	Base Viderestilling fra C65		
Alcatel	PBX	JA	Ingen	JA	JA	IKKE muligt	Se brugervejledning	Se note 1*
Ascom / Astratel	PBX	JA	Variabel	NEJ	NEJ	JA Via "TAKE" funktion		Se note 2*
Avaya	Definity PBX	JA	Variabel	NEJ		IKKE muligt		Se note 2*
Avaya	Index PBX	JA	0000	JA	JA	IKKE muligt	Se brugervejledning	Se note 3*
EADS Connexity		NEJ						
Ericsson	Freeset DECT	JA	Variabel	NEJ	JA	JA		Se note 2*
Kirk	600 IP	JA	0000	JA	JA	IKKE muligt	Se brugervejledning	Se note 3*
LG	DECT System	JA	0	JA			Se brugervejledning	Se note 4*
Nortel	Meridian DECT	JA	Variabel	NEJ	JA	IKKE muligt		Se note 2*
Panasonic	KXT816, 1232	NEJ	1234	JA			Se brugervejledning	
Panasonic	KXTDA 100	JA	1234	JA			Se brugervejledning	Se note 5*
Philips	DCC DECT	JA	0000	JA	JA	IKKE muligt	Se brugervejledning	Se note 7*
Siemens	Hipath DECT	JA	8 Cifre	JA	JA	IKKE muligt	Se brugervejledning	Se note 6*

Kommentarer:

1. Under tilmelding viser systemet IPEI nummeret på ethvert DECT hoved- eller håndsæt der er i parringstilstand. System administratoren kan herefter vælge den ønskede enhed, hvorefter hovedsættet automatisk tilmeldes. Der er på intet tidspunkt i forbindelse med tilmeldingsprocessen noget krav om indtastning af en PIN-kode.
2. Systemet genererer sin egen unikke PIN-kode under tilmeldingsproceduren. Kombinationen af at administratoren IKKE selv kan indtaste en PIN-kode og at tilmeldingsproceduren til systemet automatisk udløber efter blot 20 minutter, hvorefter en helt ny PIN-kode automatisk genereres, gør at fjerntilmelding af hovedsættet er umulig.
3. Benytter KIRK DECT. Systemet kan acceptere en såvel 4- som 8-cifret PIN-kode. Administratoren kan ændre PIN-koden efter eget ønske.
4. Der er IKKE indlagt nogen PIN-kode fra producentens side, men denne kan frit ændres til en hvilken som helst 4-cifret PIN-kode.
5. PIN-koden kan godt ændres til 0000 (fire nuller), men håndsættet kan IKKE tilmeldes basen.
6. Systemet kører med 8-cifrede PIN-koder, der frit kan ændres af administratoren.
7. Benytter DeTeWe System. Systemet accepterer såvel 4- som 8-cifret PIN-kode, der efter ønske, frit kan ændres af administratoren.